



HobbyTime B.V.  
Bornerbroeksestraat 455b, NL-7609 PK Almelo  
Postbus 136, NL-7600 AC Almelo  
Tel. 0546 - 538775  
Fax 0546 - 538867  
E-mail info@hobbytime.nl

## Programmeren Märklin MFX decoders met Intellibox.

In de Speciale Optics eerst de SO waarde 25 op 0 zetten en SO 907 op 1.

- Zet de loc op de programmeerrail.
- Toetsen "Go" en "Stop" tegelijkertijd indrukken (=reset)
- Roep het bestaande locadres op of adres 80.
- Druk nogmaals op Lok# en daarna op "menu". Zet het dataformaat op Motorola oud.
- Programmeer mode oproepen. (mode 4)
- Druk op "menu" en hoor een klik
- Draaiknop ingedrukt houden en tegelijkertijd op "menu" drukken. Verlichting van de loc knippert.

**LET OP:** Indien in het scherm nu adres d 1 staat dient deze in Motorola formaat gezet te worden. Druk nogmaals op Lok# en daarna "menu". Met pijltoets "Motorola oud" selecteren. Bevestig met "enter". Nu verschijnt in het scherm m 1.

Verlichting knippert, nu programmeren:

- \*\*Toets Lok#, 1, Enter. Kort op de draaiknop drukken. Verlichting knippert nu sneller, 2 keer achter elkaar.
- \*Nu het nieuwe adres invoeren (bijvoorbeeld 5). Lok#, 5, Enter en weer op de draaiknop drukken.
- "Stop" en "Go" tegelijkertijd indrukken en de decoder heeft zijn nieuwe adres.

\*\* In deze stap activeert u de CV waarde die geprogrammeerd dient te worden. In dit geval CV 1. Dit is het lokadres. U kunt hier een andere CV programmeren (bijvoorbeeld optrekken) door een andere waarde in te vullen, bijv. Lok# 3, enter. Bij de volgende stap (\*) kunt u de nieuwe waarde invullen, bijv. 60.

Meer informatie op [www.wahlenbrock.de](http://www.wahlenbrock.de) en [www.rjfrains.com/intellibox/ib-programming.htm](http://www.rjfrains.com/intellibox/ib-programming.htm)

IBAN: NL64RABO0306482819 BIC: RABONL2U  
t.n.v. HobbyTime B.V.  
K.v.K. nr. 06088411 Enschede - BTW nr. NL809439815B01

[www.hobbytime.nl](http://www.hobbytime.nl)